U=230/400V

Pieslēgt esošā balstā

Caurule d=50 l=2m
EVOCAB FLEX N450

Caurule d=50 l=2m
EVOCAB FLEX N450

kabelis AXMK4x35
l=44m

Caurule d=50 l=19m
EVOCAB HARD N750

Esošais kabelis AXMK 4x35
saīsināt un ievest pārceltajā
apgaismojuma balstā

Nr.13 pārcelt esošo balstu
ar gaismekli
X=352735.1983
Y=361378.475

Nomainīt plastmasas aku pret
II kategorijas aku ar 40t
nestspējas vāku un nolīmenot
uz jaunām augstuma atzīmēm

CAURTEKA PP 680/600xmm L=18,0m

Caurule d=160 l=13m
EVOCAB SPLIT N750

Caurule d=160 l=13m,EVOCAB SPLIT N750;
2xrezerves caurule d=110 2xl=13m,EVOCAB HARD N750;

Nomainīt plastmasas aku pret
II kategorijas aku ar 40t
nestspējas vāku un nolīmenot
uz jaunām augstuma atzīmēm

Nomas zemes gabala robeža

Nr.3 Apg. balsts
h=8m LED 3000K

AXMK 4x16 l=32m
EVOCAB FLEX N450 l=27

Nr.4Apg. balsts
h=8m LED 3000K

Nr.5 Apg. balsts
h=8m LED 3000K

AXMK 4x16 l=29m
EVOCAB FLEX N450 l=24

2.kārta

1.kārta

AXMK 4x16
l=65m

Caurule d=50 l=46m
EVOCAB FLEX N450

Nr.6 Apg. balsts esošs
pārcelts 2xLED 3000K
X=352780.0291
Y=361310.0603

Nr.7 Apg. balsts esošs
pārcelts 2xLED 3000K
X=352764.2575
Y=361325.9131

Nr.2 Apg. balsts esošs
pārcelts 2xLED 3000K
X=352746.5122
Y=361343.7044

AXMK 4x16 l=32m
EVOCAB HARD N750 l=27

AXMK 4x16 l=29m
EVOCAB HARD N750 l=24

Caurules d=50 2xl=14m
2xEVOCAB HARD N750

Ganību iela

AXMK 4x16 l=47m
EVOCAB HARD N750 l=42

Demontēt esošo apg. balstu,
uzstādīt savienojuma uzmavu
SMOE 81513

AXMK 4x16
l=27m

Nr.1 Apg. balsts
h=8m 2xLED 3000K
X=352721.5088
Y=361318.7825

Caurules d=50 l=16m
EVOCAB HARD N750

Nr.9 Apg. balsts ar gaismekļa
h=8m 2xLED 3000K
X=352739.1908
Y=361300.9772

Nr.8 Apg. balsts
h=8m 2xLED 3000K
X=352755.0075
Y=361285.1805

Caurule caurdurei
EVOCAB STING d=75 l=24m
AXMK 4x16 l=29

Caurule caurdurei
2xEVOCAB STING d=75
2xl=14m

Bedre caurdurei 1.5x2.5x1.8
caurdures beigas

Bedre caurdurei 2x2.5x1.8
caurdures sākums–beigas

AXMK 4x16
l=70m

Caurule d=50 l=51m
EVOCAB FLEX N450

Bedre caurdurei 2x2.5x1.9
caurdures sākums

Caurule d=50 l=36m
EVOCAB FLEX N450

Caurule d=50 l=8m
EVOCAB HARD N750

AXMK 4x16
l=63m

Nr.12 esošs balsts
(pārcelts) LED 3000K

AXMK 4x16
l=33m

Nr.11 esošs balsts
(pārcelts) LED 3000K

AXMK 4x16
l=30m

Nr.10 esošs balsts
(pārcelts) LED 3000K

CAURTEKA PP 420/400xmm L=13,0m

GRIEZUMS B–B

Regulējošie gredzeni 2gab.

a.atz. 3.70
a.atz. 3.50
a.atz. 2.72
a.atz. 1.94
a.atz. 1.84

Ø600

Škembu apakškārtas izbūve

Regulējošie gredzeni 2gab.

a.atz. 3.70
a.atz. 3.50
a.atz. 2.72
a.atz. 2.63
a.atz. 1.94
a.atz. 1.84

Škembu apakškārtas izbūve

Projektēto ELT tīklu apzīmējumi

- Proj. kabelkanalizācijas aka 2.kārta
- W0 — Proj. apgaismojuma tīklu kabelis 1.kārta
- W0 — Proj. apgaismojuma tīklu kabelis 2.kārta
- Esošs apgaismojuma balsts ar esošo gaismekli.
- Esošs apgaismojuma balsts ar proj. gaismekli, LED 3000K 1.kārta
- Proj. apgaismojuma balsts ar proj. gaismekli, LED 3000K 2.kārta
- Proj. apgaismojuma balsts h=8m ar gaismekli, LED 3000K 1.kārta
- Esošs apgaismojuma balsts h=8m ar gaismekli, 2xLED 3000K 1.kārta
- Proj. apgaismojuma balsts h=8m ar gaismekli, 2xLED 3000K 1.kārta
- Proj. plastmasas caurule
- Demontējamie tīkli.

Projektētās kabeļu kanalizācijas šķērsojums ar lietus kanalizāciju.
Precīzu šķērsojuma veidu pieņemt darba gaitā uz vietas.

"K" mezgls

Zemes virsma

Projektējamais kabelis (orient.)

Lietus kanalizācijas vads, drenāža (orient.)

0,5m

CAURDURES GRIEZUMS A–A

PROJEKTĒJAMĀS KABELLĪNIJAS ŠĶĒRSOJUMS STARP APG. BALSTIEM

Bedre caurdurei 1.5x2.5x1.8m

Drenāžas caurule 2.65

Lietus kanalizācija 2.57

Bedre caurdurei 2x2.5x1.8m

Drenāžas caurule 2.73

Bedre caurdurei 2x2.5x1.9m

Paskaidrojums: Projekta sastāvu un vispārējos norādījumus skatīt lapā ELT-1A un skaidrojošā aprakstā.

Objekts: "Auto stāvlaukuma paplašināšana Ganību ielā 103, Ventspilī"					
Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, reģ.Nr.90000284085					
Atbildīgais projektētājs: SIA "Inženiertehniskie projekti", Reģ.Nr. 51203015571, Elektriķu iela 8, Ventspils LV-3601					
Projektētājs: SIA "Energoprojekts", Reģ. Nr. 41203020335, Elektriķu iela 8, Ventspils, LV-3601				*2016/107A-563P*	
Amats	*Uzvārds*	*Paraksts*	*Datums*	*Stadija*	*Lapa*	*Mērogs*
Valdes priekšsēd.	*M.Priedēns*		04.09.2017	BP	ELT - 2A	1:250
Būvprojekta vad.	*A. Rudzāts*		04.09.2017			
ELT daļas vad.	*G.Bandenieks*		04.09.2017			
Projektēja	*A.Krišjāne*		04.09.2017			

Ģenerālplāns.
Ārējo apgaismojuma tīklu plāns.

Galvenais projektētājs:
tel. 63622979
fax. 63624479
maris.priedens@lp.com.lv
«Inženiertehniskie projekti»
Projektētājs:
tel. 63632032
fax. 63624479
projekti@elektrikis.lv