U=0.4/0.23kV

AXMK 4x16 l=30m; D75(750N) l=26m (apg.balsts Nr.1.14---Nr.1.15)

Proj. apg. balsts Nr.1.14(H=4m)

AXMK 4x16 l=27m; D75(750N) l=23m (apg.balsts Nr.1.13---Nr.1.14)

Proj. apg. balsts Nr.1.13(H=4m)

AXMK 4x16 l=24m; D75(750N) l=20m (apg.balsts Nr.1.12---Nr.1.13)

Proj. apg. balsts Nr.1.12(H=4m)

AXMK 4x16 l=25m; D75(750N) l=21m (apg.balsts Nr.1.11---Nr.1.12)

Proj. apg. balsts Nr.1.11(H=4m)

D110(450N) l=6m remontcaurule

6xD160(750N) l=6x6m rezerves caurules

3xD160(750N) l=3x6m rezerves caurules

AXMK 4x16 l=20m; D75(750N) l=16m (es.apg.sadalne---apg.balsts Nr.1.10)
AXMK 4x16 l=28m; D75(750N) l=24m (es.apg.balsts Nr.1.10---Nr.1.11)

Proj. apg. balsts Nr.1.10(H=4m)

Es. apg. balsts Nr.2.39- nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelīņa izgaismojumam

Proj. 2xD160(1250N) l=2x10m rezerves caurules

Proj. D160(1250N) l=12m rezerves caurule

Es. apg. kabelis-saglabāt

Es. apg. balsts Nr.2.40- nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelīņa izgaismojumam

D110(450N) l=5m remontcaurule

AXMK 4x50 l=44m; D75(750N) l=39m (apg.balsts Nr.2.40---Nr.2.41) Proj. D160(750N) l=58m rezerves caurule

D110(450N) l=8m remontcaurule

Proj. TABLO pacejamajam tiltam Paredzēt zemējumu

2xD110(450N) l=2x4m remontcaurules

Es. apg. balstsNr.2.47- pārcelt, nomainīt gaismekli

AXMK 4x16 l=34m; D75(750N) l=29m (apg.balsts Nr.2.46---Nr.2.47)

Es. apg. balsts Nr.2.46-pārcelt, nomainīt gaismekli

Hermetiskā kabeļu kanalizācijas caurule D100(750N) l=56m(TABLO---KA-1)

Kabeļu savienojumu aka KA-1

Proj. 2xD160(1250N) l=2x29m rezerves caurules

Proj. apg. balsts Nr.1.20(H=4m)

AXMK 4x16 l=18m; D75(750N) l=12m (apg.balsts Nr.1.20---Nr.2.45)
AXMK 4x16 l=32m; D75(750N) l=27m (apg.balsts Nr.2.45---Nr.2.46)
Atstāt kabeļa rezervi 2m pie balsta Nr.2.45 abiem pieslēgumiem

Es. apg. balsts Nr.2.45- pārcelt, nomainīt gaismekli

Es. apg. balsts Nr.2.41- nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelīņa izgaismojumam

Proj. 2xD160(1250N) l=2x11m rezerves caurules

AXMK 4x50 l=48m; D75(750N) l=43m (apg.balsts Nr.2.41---Nr.2.42) Proj. D160(1250N) l=12m rezerves caurule

D110(450N) l=3m remontcaurule

Es. apg. balsts Nr.2.42- nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelīņa izgaismojumam

AXMK 4x50 l=34m; D75(750N) l=29m (apg.balsts Nr.2.42---Nr.2.43) Proj. D160(750N) l=34m rezerves caurule

Es. apg. balsts Nr.2.43- nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelīņa izgaismojumam

D110(450N) l=3m remontcaurule

Hermetiskā kabeļu kanalizācijas caurule D110(750N) =37m(KA-1---KA-2)

Kabeļu savienojumu aka KA-2

Hermetiskā kabeļu kanalizācijas caurule D110(750N) l=156m(KA-4---Esošā KA)
Kabeļu kanalizācijas caurules guldīšana paredzēta paralēlu projektējāmam elektroapgādes kabelim 0.25m attālumā
(kabeļa paredzētās projektā: "Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Ventas tilta rotācijas apļa līdz Durbes ielas rotācijas aplim (ieskaitot), Ventspilī"

Kabeļu kanalizācijas izbūve sākot ar KA-3 aku līdz esošam TABLO pacejamajam tiltam veikt tikai vienlaicīgi ar projekta: "Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Ventas tilta rotācijas apļa līdz Durbes ielas rotācijas aplim (ieskaitot), Ventspilī" realizāciju

Kabeļu savienojumu aka KA-4

Hermetiskā kabeļu kanalizācijas caurule D110(750N) l=20m(KA-3---KA-4)

Kabeļu savienojumu aka KA-3

Kabeļu kanalizācijas izbūve sākot ar KA-3 aku līdz esošam TABLO pacejamajam tiltam veikt tikai vienlaicīgi ar projekta: "Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Ventas tilta rotācijas apļa līdz Durbes ielas rotācijas aplim (ieskaitot), Ventspilī" realizāciju

Hermetiskā kabeļu kanalizācijas caurule D110(750N) l=27m(KA-2---KA-3)

Es. apg. balsts Nr.2.44-nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelīņa izgaismojumam

AXMK 4x50 l=30m; D75(750N) l=25m(apg.balsts Nr.2.43---Nr.2.44)
AXMK 4x16 l=10m; D75(750N) l=6m(apg.balsts Nr.2.44---Nr.1.19)

Proj. apg. balsts Nr.1.19(H=4m)

AXMK 4x16 l=44m; D75(750N) l=39m (apg.balsts Nr.1.19---Nr.1.20)

Es. apg. balsts Nr.2.48-pārcelt

Es. apg. balsts Nr.2.36- nomainīt gaismekli

Es. apg. kabelis-saglabāt

Es. apg. balsts Nr.2.35- nomainīt gaismekli

Es. apg. kabelis-saglabāt

Es. apg. balsts Nr.2.34- nomainīt gaismekli

2xD110(450N) l=2x5m remontcaurules

D110(450N) l=5m remontcaurule

D110(450N) l=5m remontcaurule

Es. apg. kabelis-saglabāt

Durbes iela

Objekta un posmu izvietojuma shēma

Projektējamo kabeļu raksturīgie šķērsojumi ar esošajām komunikācijām
Šķērsojuma veidu precizēt katram gadījumam individuāli, atrokot esošo komunikāciju

Piezīme: Projekta sastāvu un vispārīgos norādījumus skatīt lapā ELT-1.
Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta piepildīšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CĒLU KOMFORTS | | Shēmas saistība | Ventspils brīvostas pārvalde | | |
| SIA "Cēlu komforts" Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058 Tālrunis: +371 67622222 Fakss: +371 67622223 | | Apakšobjekts | "Durbes ielas pārbūve, Ventspilī" | | KP2015/007A-G1Sp |
| | | Rasējums | Ģenerālplāns. 1 variants. Ārējie elektroapgādes tīkli. Posms 1-5 | Stadija | Lapa | Lapu/Lapas |
| ELT Apļa vadītājs | G.Bandenieks | | | SP | ELT-6 | 6/10 |
| Projektēja | J.Stepiņeks | | | | | |
| | | Mērogs | Projektēšanas numurs 03-2018 | | | |