U=0.4/0.23kV

AXMK 4x16 l=42m; D75(750N) l=38m (apg. balsts Nr.1.26---Nr.1.27)

Proj. apg. balsts Nr.1.26(H=4m)

AXMK 4x16 l=30m; D75(750N) l=26m(apg. balsts Nr.1.25---Nr.1.26)

2xD110(450N) l=2x2m remontcaurules

Proj. apg. balsts Nr.1.25(H=4m)

AXMK 4x16 l=26m; D75(750N) l=22m (apg. balsts Nr.1.24---Nr.1.25)

2xD110(750N) l=2x3m remontcaurules

Proj. apg. balsts Nr.1.24(H=4m)

AXMK 4x16 l=27m; D75(750N) l=23m (apg. balsts Nr.1.23---Nr.1.24)

Proj. apg. balsts Nr.1.23(H=4m)

Es. apg. balsts Nr.2.51- pārcelt, nomainīt gaismekli

AXMK 4x16 l=107m; D75(750N) l=102m (apg. sadalne Nr.3---balsts Nr.1.21)

Proj. apg. balsts Nr.1.22(H=4m)

Proj. apg. balsts Nr.1.21(H=4m)

AXMK 4x16 l=26m; D75(750N) l=22m (apg. balsts Nr.1.22---Nr.1.23)

AXMK 4x16 l=27m; D75(750N) l=23m (apg. balsts Nr.1.21---Nr.1.22)

Es. apg. balsts Nr.2.49- pārcelt, nomainīt gaismekli

AXMK 4x50 l=31m; D75(750N) l=26m (apg. balsts Nr.2.49-Nr.2.50)

Es. apg. balsts Nr.2.50- pārcelt, nomainīt gaismekli

AXMK 4x50 l=31m; D75(750N) l=26m (apg. balsts Nr.2.50-Nr.2.51)

D110(450N) l=3m remontcaurule

5xD110(750N) l=5x1m remontcaurules

AXMK 4x16 l=27m; D75(750N) l=24m (apg. balsts Nr.1.16---Nr.1.17)

Proj. apg. balsts Nr.1.17(H=4m)

Proj. 2xD160(1250N) l=2x12m rezerves caurules

AXMK 4x16 l=27m; D75(750N) l=23m (apg. balsts Nr.1.17---Nr.1.18)

Proj. apg. balsts Nr.1.18(H=4m)

AXMK 4x16 l=13m; D75(750N) l=9m (apg.sadalne Nr.3-balsts Nr.1.18)

Proj. apg. sadalne Nr.3: KKM-2-20-005 uz PKKM-2 pamatnes esošās sadalnes vietā Pirms sadalnes uzstādīšanas atšurfēt esošo lietus kanalizāciju un sadalni novietot 0.5m attālumā no tās!!!

AXMK 4x50 l=5m(apg. sadalne Nr.3-apg. balsts Nr.2.48)

Es. apg. balsts Nr.2.48- pārcelt, nomainīt gaismekli

2xD110(450N) l=2x4m remontcaurules

AXMK 4x50 l=40m; D75(750N) l=35m (apg. balsts Nr.2.48-Nr.2.49)

Paredzēts projektā: "Rāvas ielas izbūve Ventspilī"

Proj. apg. balsts Nr.1.15(H=4m)

AXMK 4x16 l=22m; D75(750N) l=18m (apg. balsts Nr.1.15---Nr.1.16)

Proj. apg. balsts Nr.1.16(H=4m)

AXMK 4x50 l=30m; esošā aizsargcaurulē (apg.sadalne Nr.3-apg.balsts Nr.2.38)

Es. apg. balsts Nr.2.38- pārcelt, nomainīt gaismekli

D110(450N) l=4m remontcaurule

Proj. 2xD160(1250N) l=2x22m rezerves caurules

Proj. D160(750N) l=166m rezerves caurule

Es. apg. kabelis-saglabāt

Es. apg. balsts Nr.2.37- nomainīt gaismekli

Es. apg. kabelis-saglabāt

Es. apg. balsts Nr.2.30- nomainīt gaismekli

Es. apg. kabelis-saglabāt

Es. apg. sadalne

Es. apg. balsts Nr.2.31- nomainīt gaismekli

Es. apg. kabelis-saglabāt

Es. apg. kabelis-saglabāt

Es. apg. balsts Nr.2.32- nomainīt gaismekli

Es. apg. balsts Nr.2.33- nomainīt gaismekli

D75(750N) l=6m

2xD110(750N) l=2x1.5m remontcaurules

Es. apg. kabelis-saglabāt

2xD110(750N) l=2x1.5m remontcaurules

2xD110(450N) l=17m; l=6m remontcaurules

D110(450N) l=2m remontcaurule

2xD110(750N) l=2x3m remontcaurules

Es. apg. sadalne

AXMK 4x50 l=24m; D75(750N) l=3m(apg. sadalne-apg. balsts Nr.2.33)

Objekta un posmu izvietojuma shēma

Projektējamo kabeļu raksturīgie šķērsojumi ar esošajām komunikācijām

Šķērsojuma veidu precizēt katram gadījumam individuāli, atrokot esošo komunikāciju

"A" mezgls

"C" mezgls



"D" mezgls



"K" mezgls



"L" mezgls



"E" mezgls



"F" mezgls



"B1" mezgls



"B2" mezgls



"B4" mezgls

Piezīme: Projekta sastāvu un vispārīgos norādījumus skatīt lapā ELT-1.
Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana enerģoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

CEĻU KOMFORTS RĪGA				Būvprojekta zīmējēja	Ventspils brīvostas pārvalde	Pasūtītāja	
				Objekta adrese	"Durbes ielas pārbūve, Ventspilī"	KP2015/097A-G18p	
ELT Rūpn. vadītājs	G.Bandenieks		03.2018	Realizācija	Ģenerālplāns. Ārējie elektroapgādes tīkli. Posms 1-4	Stadija	Lapa	Lapa/Lapas
Projektēja	J.Stepčenko		03.2018			BP	ELT-5	5/10
				Mērogs	Reģistrācijas numurs 02-2018			