U=0.4/0.23kV

Proj. 2xD160(1250N) l=2x17m rezerves caurules
Pagarināt esošās rezerves caurules 3xD110(1250N) l=3x4m
Pagarināt esošās rezerves caurules 3xD110(1250N) l=3x4m
Proj. AXMK 4x50 l=42m; D75(750N) l=37m (apg. balsts Nr.2.16—Nr.2.17)
Es. apg. balsts Nr.2.17- pārcelt, nomainīt gaismekli , uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelinja izgaismojumam
Proj. AXMK 4x50 l=42m; D75(750N) l=37m (apg. balsts Nr.2.17—Nr.2.18)
Es. apg. balstsNr.2.18- pārcelt, nomainīt gaismekli , uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelinja izgaismojumam
D110(750N) l=10m remontcaurule
Es. apg. balsts Nr.2.19-pārcelt, nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelinja izgaismojumam
Proj. AXMK 4x50 l=7m-kabeli pārsiēgt esošā apg.sadalnē esošā, atslēgtā kabeļa vietā
Proj. AXMK 4x50 l=38m; D75(750N) l=33m (apg. balsts Nr.2.19—Nr.2.20)
Es. apg. balsts Nr.2.20- pārcelt, nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelinja izgaismojumam
Proj. AXMK 4x50 l=38m; D75(750N) l=33m (apg. balsts Nr.2.20—Nr.2.21)
Es. apg. balsts Nr.2.21- pārcelt, nomainīt gaismekli, uzstādīt papildus konsoli ar gaismekli gājēju ietves/velocelinja izgaismojumam
Proj. AXMK 4x50 l=39m; D75(750N) l=34m (apg. balsts Nr.2.21—Nr.2.22)
D110(450N) l=9m remontcaurule
Proj. AXMK 4x50 l=42m; D75(750N) l=37m (apg. balsts Nr.2.22—Nr.2.23)
Es. apg. balsts Nr.2.22- pārcelt, nomainīt gaismekli
Proj. AXMK 4x50 l=31m; D75(750N) l=15m (apg. balsts Nr.2.23—Nr.2.24)
Es. apg. balsts Nr.2.23- pārcelt, nomainīt gaismekli
Kabeļus guldīt esošās rezerves aizsargcaurulēs
Proj. AXMK 4x50(apg. balsts Nr.2.23—Nr.2.24)
Proj. AXMK 4x16 l=21m; D75(750N) l=6m(apg. balsts Nr.1.7—Nr.1.8)
Proj. 2xD110(1250N) l=2x12m rezerves caurules
SU-3
Savienot uzmavā ar esošo apg. kabeli
Es. KS722 sadalne-pārcelt Dīķu ielā
Es. apg. sadalne-demontēt
Es. N-LU uzskaites sadalne-demontēt
Proj. apg. balsts Nr.1.9(H=6m)
Es. apg. balsts Nr.2.24-pārcelt, nomainīt gaismekli
Proj. apg. balsts Nr.1.8(H=6m)
Proj. apg. balsts Nr.1.7(H=6m)
Es. apg. balsts Nr.2.25-pārcelt
Proj. AXMK 4x16(apg.balsts Nr.1.9—Nr.1.10) l=24m; D75(750N) l=18m
Proj. 2xD110(1250N) l=2x16m rezerves caurules
Proj. apg. balsts Nr.1.10(H=6m)
SU-2
Savienot uzmavā ar esošo apg. kabeli
Proj. apg. balsts Nr.1.33(H=4m)
AXMK 4x16 l=30m; D75(750N) l=26m (apg. balsts Nr.1.32—Nr.1.33)
Proj. apg. balsts Nr.1.32(H=4m)
AXMK 4x16 l=30m; D75(750N) l=26m (apg. balsts Nr.1.31—Nr.1.32)
Proj. apg. balsts Nr.1.31(H=4m)
AXMK 4x16 l=29m; D75(750N) l=25m (apg. balsts Nr.1.30—Nr.1.31)
Proj. apg. balsts Nr.1.30(H=4m)
Proj. 2xD160(1250N) l=2x14m rezerves caurules
AXMK 4x16 l=29m; D75(750N) l=25m (apg. balsts Nr.1.29—Nr.1.30)
Proj. apg. balsts Nr.1.29(H=4m)
AXMK 4x16 l=23m; D75(750N) l=19m (apg. balsts Nr.1.28—Nr.1.29)
Proj. apg. balsts Nr.1.28(H=4m)
AXMK 4x16 l=26m; D75(750N) l=22m (apg. balsts Nr.1.27—Nr.1.28)
Proj. apg. balsts Nr.1.27(H=4m)
Es. apg. balsts Nr.2.26- nomainīt gaismekli
Es. apg. balsts Nr.2.27- nomainīt gaismekli
Es. apg. balsts Nr.2.28- nomainīt gaismekli
Es. apg. balsts Nr.2.29- nomainīt gaismekli
Es. apg. kabelis-saglabāt
Es. apg. kabelis-saglabāt
Es. apg. kabelis-saglabāt
Es. apg. kabelis-saglabāt
Esošā KS722 sadalne, pārceļa(skatīt atsevišķu sējumu)
Proj. uzskaites sadalne(skatīt atsevišķu sējumu)
Proj. luksoforu vadības sadalne Nr.5(skatīt atsevišķu sējumu)
Proj. apg. sadalne Nr.2(KKM-2-20-005 uz PKKM-2 pamatnes)
Proj. AXMK 4x50(apg. sadalne Nr.2-SU-3-apg. Brīvības ielas virzienā) l=21m; D75(750N) l=17m
Proj. AXMK 4x50(apg. sadalne Nr.2-SU-2-apg. Rūpniecības ielas virzienā) l=25m; D75(750N) l=20m
Proj. AXMK 4x50(apg. sadalne Nr.2-apg. balsts Nr.2.24) l=18m; D75(750N) l=13m
Proj. AXMK 4x16(apg. sadalne Nr.2-apg. balsts Nr.1.7) l=18m; D75(750N) l=13m
Proj. AXMK 4x16(apg. sadalne Nr.2-apg. balsts Nr.1.9) l=17m; D75(750N) l=12m
MN
Esošo un proj. sadalņu izvietojumu skatīt iznesumā M 1:100
Dārza iela
Tukuma iela
Augusta iela
Durbes iela
sark.līn.
27000130308
27000130309
27000130121
27000130416
27000130401
27000130512
27000130510
27000080511
27000080552
27000080603
27000080512
27000080510
Objekta un posmu izvietojuma shēma
Projektējamo kabeļu raksturīgie šķērsojumi ar esošajām komunikācijām
Šķērsojuma veidu precizēt katram gadījumam individuāli, atrokot esošo komunikāciju
"A" mezgls
"C" mezgls
"D" mezgls
"K" mezgls
"L" mezgls
"E" mezgls
"F" mezgls
"B1" mezgls
"B2" mezgls
"B4" mezgls
Piezīme: Projekta sastāvu un vispārīgos norādījumus skatīt lapā ELT-1.
Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.
CĒLU KOMFORTS
Vienlīnijā tērlvadība pārvalde
Nr.20210507A-G1Bp
"Durbes ielas pārbūve, Ventspilī"
Ģenerālplāns. Ārēje elektroapgādes tīkl. Posms 1-3
Stadija: BP
Lapa: ELT-4
Lapas/Lapu: 4/10
Projektēja: J.Šteplovics 03.2018
Mērogs: 1:500
Projektējuma numurs: 03-2018